

ويعبر عن القانون الثاني لفاراداي رياضيا بالعلاقة التالية:

$$\frac{\text{كتلة العنصر الأول}}{\text{كتلة العنصر الثاني}} = \frac{\text{الكتلة المكافئة للعنصر الأول}}{\text{الكتلة المكافئة للعنصر الثاني}}$$

وتعرف **الكتلة المكافئة الجرامية** بأنها كتلة المادة التي لها القدرة على فقد أو اكتساب مول واحد من الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي

$$\text{الكتلة الذرية الجرامية} = \frac{\text{الكتلة المكافئة الجرامية}}{\text{عدد شحنات ايون العنصر (Z)}}$$

$$\text{كمية الكهرباء} = \text{شدة التيار} \times \text{زمن المرور} \quad (1C = 1A \times 1s)$$

الفاراداي:

عند إمرار كمية من الكهرباء مقدارها كولوم واحد 1C في محلول أيونات فضه يتم ترسيب 1.118 mg من الفضة (أي 0.001118 g)

القانون العام للتحليل الكهربى

عند إمرار واحد فاراداي (1F) = (96500 C) خلال الإلكتروليت فان ذلك يؤدى الى ذوبان أو تصاعد أو ترسيب كتلة مكافئة جرامية من المادة عند أحد الأقطاب.

وعموما فإن كتلة المادة المترسبة يمكن حسابها بالعلاقة التالية:

$$\text{كتلة المادة المترسبة (بالجرام)} = \frac{\text{شدة التيار (A)} \times \text{الزمن (S)} \times \text{الكتلة المكافئة للمادة المترسبة}}{96500}$$

كمية الكهربائية التي ترسب ذرة جرامية [جم / ذرة] = فاراداي (F) × التكافؤ (Z)

تطبيقات التحليل الكهربى: 1 - الطلاء بالكهرباء

